ROZDZIELNICA	Numer rozdzielnicy	RGnn3, część A							
	Napięcie/przekrój szyn	230/400VAC, 50Hz / Cu 20x10							
	Numer pola		3	4	4	4		4	3
	Wyłącznik / Stycznik / Przekaźnik termiczny / Przekładnik prądowy / Amperomierz		L1–3 PG1.1–3 Do D1 400/5A TCB P1 400A NZMC3–A400; NZM3–XR208 –240AC; NZM2/3–XA208 –250AC/DC; 1xM22–K01; 2xM22–K10; FL1.0 6A RM32 LS1.0 3x8LP2T	SZR	P3 250A NZMC3–A250; 2xM22–K10;	PG2.1–3 Do D2 200/5A TCB P2 400A NZMC3–A400; NZM3–XR208 –240AC; NZM2/3–XA208 –250AC/DC; 1xM22–K01; 2xM22–K10;	SZAFA BY–PASS'U Q3BP INS 250 Q4S INS 250 Q5N INS 250	F0.1 225A LTL2–3 /9 F0.2 225A LTL2–3 /9	FD2 6A RM32 D1 A20 Diris FL2.1 6A RM32 LS2.1 3x8LP2T
LINIA	Typ kabla		2x(4xYAKY)	HDGs	HDGs	3x(4xLgY)	YAKY		
	Przekrój		1x95	5x1,5	5x1,5	1x95	4x240		
	Oznaczenie		–	PPOŻ–3.1/RGnn3	PPOŻ–3.2/UPS	–	RGnn:Q11/F0.1–2		
URZĄDZENIE	Symbol urządzenia		RGnn3–B	PPOŻ–3.1	PPOŻ–3.2	UPS	RGnn		
	Nr układu		–	–	–	–	–	–	–
	Moc zainst/oblicz (kW)		347/77	–	–	524/129	120,0	120,0	–
	Prąd znam/oblicz (A)		–	–	–	–	204	–/–	–
	Obiekt/budynek		Rozdzielnica RGnn3	Rozdzielnica RGnn3	Rozdzielnica RGnn3	Szafa BY–PASS	Pomieszcz. 29	Budynek nr 7 RGnn	Rozdzielnica RGnn3
	Nazwa urządzenia		Zasilanie z rozdzielnicy RGnn3 część B	Sterownik SZR Wyłącznik ppoż.	Wyłącznik sprzęgający załączony	Zasilanie gwarantowane Wyłącznik ppoż.	UPS MGE Galaxy 5000	Pole 7 Wyłącznik Q11	Sygnalizacja napięcia. Analizator parametrów sieci DIRIS A20
	Nr technolog. urządz.		–	–	–	–	–	–	–
	Nr schematu zasad.		–	–	–	–	–	–	–

OCHRONA OD PORAŻEŃ
Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TNC–S

INWESTOR: SP ZOZ MSWiA w Gdańsku, ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk				
OBIEKT: Budynek nr 3, poziom -1, pomieszczenie 29				STADIUM: PW
TYTUŁ: Rozdzielnica RGnn3, schemat strukturalny				SKALA: 1:5
PROJEKTANT: mgr inż. M. Kacprzak	NR UPR. BUD.: POM/0189/PWOE/11	PODPIS	DATA: 06.2017	NR RYS.: E312/5